

Цифров мултиметър SNT15N

Мултицет с висока надеждност, многофункционалност и стабилност. Може да се използва за измерване на променливо напрежение, постоянно напрежение, постоянен ток, променлив ток, съпротивление, капацитет, тест за непрекъснатост, диоден тест и др.

Измервания:

Постоянно напрежение DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V \pm (0.5% + 3)

Променливо напрежение AC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V \pm (0.8% + 5)

Постоянен ток DC: 2mA / 20mA / 200mA / 10A \pm (1.0% + 3)

Променлив ток AC: 20mA / 200mA / 10A \pm (2.0% + 3)

Съпротивление: 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω / 2M Ω / 20 M Ω / 200 M Ω \pm (0.8% + 3)

Капацитет: 20nF / 200nF / 2 μ F / 20 μ F / 200 μ F \pm (4.0% + 3)

Характеристики:

Ръчна смяна на обхватите.

NCV тест.

Диоден тест. Проверка на верига със звук.

Функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)

Автоматично изключване. Индикатор за слаба батерия.

Дисплей LCD с подсветка

Дисплей: LCD 3 1/2

Захранване: 1 батерия 9V 6F22 (БАТЕРИЯТА НЕ ВКЛЮЧЕНА В КОМПЛЕКТА)

Комплект с измервателни сонди.

Размери: 190x90 x35 mm